



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CONTRUST COUNTER 1



1ον: Τοποθετήστε την 9V αλκαλική μπαταρία (παρέχεται στην συσκευασία) ανοίγοντας την θυρίδα στο πίσω μέρος της συσκευής

2ον: Ανοίξτε τον συρταρωτό διακόπτη που υπάρχει στο επάνω και πίσω μέρος και η dot matrix οθόνη ανάβει.

3ον: Τοποθετήστε το remote control στην θέση R.CONTROL PLACE

4ον: Πιέστε το button "Frequency" και εμφανίζεται η ένδειξη "frequency detect".Πιέστε το button του remote control.Αμέσως, μπορείτε να διαβάσετε στην οθόνη την ένδειξη της συχνότητας, όταν αυτή βρίσκεται μεταξύ των ορίων 200 εώς 1000 MHz.

5ον: Τοποθετήστε το original remote control στην θέση R.CONTROL PLACE πιέστε το πλήκτρο check.Πιέστε το button check, στην οθόνη εμφανίζεται again press the key.Τώρα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να τοποθετήσετε το αντίγραφο remote control στην θέση ελέγχου.Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο που έχετε αντιγράψει.

To Counter 1 θα ελέγξει την κωδικοποίηση και θα σας επιβεβαιώσει εάν πέρασε σωστά ο κωδικός.

Στην θέση ελέγχου του Counter 1 πιέζοντας το πλήκτρο check και ακολούθως πιέζοντας διαδοχικά δύο φορές το button του τηλεκοντρόλ που θέλουμε να ελέγξουμε μπορούμε να πληροφορηθούμε αν η κωδικοποίηση έχει σταθερό ή κυλιόμενο κωδικό.

